



Inregelen TVHET868B01 dimmer op Evo handzenders

- Selecteer een kanaal op uw Evo handzender, door op 1 van de twee kleine ronde knopjes van de handzender te drukken. Dan gaat een **ROOD** led lampje branden (Evo 42; keuze uit 6 kanalen, Evo 7;1 kanaal)
- Verwijder deksel van de dimmerunit
- Druk het **RODE KNOEJE** in de dimmer in, houd deze ingedrukt. (U hoort een langgerekte **PIEP** toon)
- Terwijl u het **RODE KNOEJE** in de dimmer ingedrukt houdt, drukt u de bovenste rechthoekige knop van uw handzender in (U hoort nu een onderbroken **PIEP** toon)
- Uw dimmer is nu ingeregeld en heeft onder de eerste vier rechthoekige knoppen van bovenaf gaand de volgende standen:100%-75%-50%Uit.

Note: U kunt meerdere straler onder 1 kanaal programmeren

Ontregelen TVHET868B01 dimmer

- Verwijder deksel van de dimmerunit.
- Druk het **RODE KNOEJE** in de dimmer 8 keer in, houd deze bij de 8^{ste} keer vast. U hoort nu een onderbroken **PIEP** toon (Elke keer als u het **RODE KNOEJE** indrukt hoort u een **PIEP** toon). Tel deze zodat u er zeker van bent dat u het **RODE KNOEJE** daadwerkelijk 8 keer heeft ingedrukt.
- Houd het **RODE KNOEJE** net zo lang ingedrukt, totdat u een langgerekte **PIEP** toon hoort (dit duurt circa 10 seconden). Uw dimmer is nu ontregeld en communiceert nu niet meer met uw Evo handzender.

Holland Infrarood Techniek

Zaadmarkt 7

1681 PD Zwaagdijk (N-H)

[Tel:++31\(0\)228-512233](tel:++31(0)228-512233)

Email:info@hollandinfraroodtechniek.nl

Web:www.hollandinfraroodtechniek.nl